

FAQs

Deutsch

Die häufigsten Fragen – im Überblick beantwortet

1. Was benötige ich für den Betrieb?

Sie benötigen einen Telefonanschluss, einen Router (z. B. Fritzbox oder Speedport mit DECT Funktion) bzw. ein schnurloses Telefon.

2. Muss ich einen Vertrag abschließen, bei dem Folgekosten entstehen?

Nein, nach dem Erwerb des distyNotruf stationär entstehen keine weiteren Kosten oder Verbindlichkeiten!

3. Gibt es das Gerät auch in anderen Farben?

Nein, momentan gibt es das Gerät nur in schwarz.

4. Wie programmiere ich die Notrufnummern?

Für die Programmierung gibt es drei verschiedene Möglichkeiten:

1. Mit der ProgrammApp, die Sie bequem von unserer Homepage herunterladen können, wird Ihnen eine komfortable Einrichtung Ihres distyNotruf stationär ermöglicht.
2. Die Nummer, die als erstes den distyNotruf stationär anruft, wird gespeichert.
3. Um die Notrufnummern mittels Telefon zu programmieren, ist es notwendig, dass Sie eine Sprachverbindung zum distyNotruf stationär aufbauen, indem Sie z.B. mit dem eigenen Handy den distyNotruf stationär anrufen und mit der Taste des distyNotruf stationär das Gespräch annehmen. Für jede Notrufnummer ist ein separater Anruf notwendig.



3. Wählen Sie dazu auf dem externen Gerät (z.B. dem eigenen Handy) die folgenden Tastenkombinationen:

Notrufnummer 1 externer Anruf ****9Pause2(Notrufnummer)#**

Notrufnummer 2 externer Anruf ****9Pause61(Notrufnummer)#**

Notrufnummer 3 externer Anruf ****9Pause62(Notrufnummer)#**

Notrufnummer 4 externer Anruf ****9Pause63(Notrufnummer)#**

Notrufnummer 5 externer Anruf ****9Pause64(Notrufnummer)#**

Nachdem Sie die # Taste gedrückt haben, wird die Verbindung jeweils beendet. Dabei sollte sich das anrufende Telefon nicht im leichten Raum wie der disty**Notruf stationär** befinden.

Die „Pause“ bedeutet, daß Sie etwa eine Sekunde mit der Eingabe der folgenden Ziffern warten! Dadurch wird sichergestellt, dass das Gerät in den Programmiermodus wechselt.

5. Die erste Notrufnummer wird nicht, wie unter Punkt 4.2. beschrieben, gespeichert.

Dieses Phänomen kann bei einigen Basisstationen auftreten. Sollte das bei Ihnen der Fall sein, folgen Sie bitte den Hinweisen unter Punkt 4.1. oder 4.3.

6. Beim ersten eingehenden Anruf wird die Verbindung nicht nach dem Speichern der ersten Notrufnummer beendet.

Dieser Effekt tritt bei einigen wenigen Basisstationen auf. Im Normalfall wird die erste Nummer trotzdem gespeichert. Bitte sofort durch Test überprüfen.

7. Kann ich einzelne Notrufnummern ändern?

Ja, gehen Sie wie unter Punkt 4. beschrieben vor.

8. Kann ich den USB Stecker falsch herum einstecken?

Nein, da es sich um einen USB-C Stecker handelt, ist es völlig gleichgültig, wie herum Sie den Stecker einstecken.



9. Kann der distyNotruf stationär gleichzeitig an mehreren Basisstationen betrieben werden?

Nein, nur an einer Basisstation.

10. Was passiert, wenn ein AB oder eine Mailbox den Notruf entgegen nimmt?

Da jeder Notruf quittiert werden muss, ein AB (= Anrufbeantworter) dazu aber nicht in der Lage ist, wird automatisch die nächste Nummer angerufen.

11. Der distyNotruf stationär lässt sich nicht in die Basisstation einbuchen?

- Die PIN Nummer der Basisstation muss auf „0000“ eingestellt sein.
- Sind alle Plätze in der Basisstation belegt?
- Ist der distyNotruf stationär mit dem USB Kabel an einer Stromquelle angeschlossen?

12. Wählpause erforderlich?

Bei Betrieb an einer Nebenstellenanlage bzw. „Betrieb an Telefonanlagen“ kann es vorkommen, daß nach der Amtsholung (= 0) eine kurze Pause notwendig ist und danach die Wahl fortgesetzt wird. Dazu ist die **Aktivierung der Wählpause** im distyNotruf stationär erforderlich. Dies erfolgt durch Wählen von ****9889171#** oder der ProgrammApp.

