

disty^{NEO}Notruf

Ahí, cuando lo necesites.

Botón de emergencia

para teléfonos
inalámbricos, routers
y todos los sistemas
DECT

Con sólo pulsar un botón

- dar la alarma
- escuchar y hablar
- responder las llamadas entrantes



Certified
Product



Made in Germany

distyNotruf^{NEO}

Ahí, cuando lo necesites.



Usa **distyNotrufNEO** como un teléfono –
Conexión directa con sus personas de confianza
con sólo pulsar un botón

- Fácil instalación
- Fácil de manejar
- Función manos libre
- Aceptación de todas las llamadas entrantes

distyNotrufNEO es su ayudante en situaciones de
emergencia y en caso de robo.

Sólo tiene que especificar de antemano a quién llamar para pedir ayuda. Se pueden almacenar hasta 5 números de teléfono.* Después de presionar el botón de llamada de socorro, estos números son llamados hasta que la ayuda responde.

Volumen de suministro

- **distyNotrufNEO**
- segunda pulsera
- manual de instrucciones
- clip del cinturón
- collar
- cable de alimentación /carga (cable USB)

Con sólo
pulsar un botón
conecte a la estación
base de su teléfono –
almacene hasta
5 números

Datos técnicos

- DECT/GAP, EN 300 444 (gama de frecuencias y potencia de transmisión: conforme a las normas de la EU/EFTA y AUS)
- Compatible con todas las estaciones base DECT/GAP para consumidores y todos los sistemas DECT para profesionales
- Compatible con FRITZ!box y Speedport Neo
- Botón para llamadas de socorro y funcionamiento
- LEDs para la visualización de funcionamiento (2 colores)
- Micrófono y altavoces
- Tiempo en espera: > 120 horas
- Tiempo de conversación: > 4 horas
- Interfaz para programación
Cable USB, Tipo A – USB, Tipo C
- Requisito del sistema: Windows 7/8/10
- Batería de iones de litio, capacidad: 450 mAh
- Temperatura de funcionamiento: -10° C a +40° C
- Temperatura de almacenamiento: -10° C a +60° C
- Peso aprox. 46 g (con brazalete incluido)
- Carcasa de plástico, 56 mm x 42 mm x 14 mm, color: antracita
- Clase de protección: IP 65

* El primer número de llamada se puede guardar utilizando la función de clip. Las cuatro posiciones de memoria restantes se pueden «llenar» a través de la «ProgrammerApp» (Windows 7/8/10), que se puede descargar desde www.disty.de



N° de material: 5000391
EAN 4260047840335

Salvo modificación.



Ayuda y Contacto
distynotruf@disty.de

disty communications GmbH

Andreas-Gayk-Straße 7-11 · D-24103 Kiel
phone +49 (0)4 31 · 3 64 58 01

www.disty.de